

CONFIGURAZIONE DI BASE PER LETTORI MANUALI


Se il raggio di lettura non è visibile, tenere premuto il grilletto per circa 5-10 secondi.

Il lettore emetterà una serie di bip, il raggio comparirà e si potrà procedere con la lettura dei codici di programmazione qui sotto.

1. **ABBINAMENTO BASE-LETTORE** (Solo per i modelli di lettore con base. Per quelli a cavo andare direttamente al punto n. 2)

Togliere il lettore dalla base e leggere il codice di Unlink:

Unlink



Dopo aver letto il codice Unlink, il lettore emetterà una serie di bip dal tono discendente.

Mettere il lettore sulla base fino a quando non emetterà una serie di bip dal tono ascendente. In questo modo, l'abbinamento base-lettore sarà stato effettuato correttamente.

Togliere nuovamente il lettore dalla base, e proseguire leggendo, in sequenza, i codici qui sotto.

2. **RESET AI VALORI DI FABBRICA**

Standard Product Default Settings



3. **CONFIGURAZIONE INTERFACCIA EMULAZIONE TASTIERA, LINGUA ITALIANA**

Enter Configuration



Interface Type = USB-KBD



Keyboard Country Mode: Italy

<FNC3>\$CKBC006<CR>



‡CKBC006

Exit Configuration

