

CONFIGURAÇÃO BASE PARA LEITORES MANUAIS

Se o raio de leitura não aparece, puxar o gatilho por aproximadamente 5-10 segundos.

O leitor emitirá uma série de bipes, o raio aparecerá e será possível continuar lendo os códigos de programação abaixo.

1. **EMPARELHAMENTO BASE-LECTOR** (Só para modelos com base. Para leitores com fio, consultar diretamente o ponto n. 2)

Remover o leitor da base e ler o código de Unlink:

Unlink



Depois de ler o código de Unlink, o leitor emitirá uma série de bipes com um tom descendente.

Colocar o leitor na base até ouvir um sinal sonoro ascendente. Dessa maneira, o emparelhamento da pistola-base será bem-sucedido.

Remover o leitor da base novamente e continuar a ler os códigos abaixo em sequência.

2. **RESET AOS VALORES PADRÃO**

Standard Product Default Settings



3. **CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE DE EMULAÇÃO DO TECLADO PORTUGUÊS**

Enter Configuration



Interface Type = USB-KBD



Country Mode = Portuguese (Brazilian)

Exit Configuration

